



nuevo

ILUIR005EMP

[empotrar]

ILUIR005SOB

[sobreponer]

Material

PCB

Funciones

Sensor de puertas con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

72
W

12
V cc
SALIDA

144
W

24
V cc
SALIDA

IP
20

