


# CONTROLADOR DE LEDS (DRIVER) DE CORRIENTE CONSTANTE MODELO ILUK300MA03W

## MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

### POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Controlador (Driver) de corriente constante para LEDs.



**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.**

#### a) Características

- Material de construcción: Plástico.
- Voltaje de alimentación : 85 - 265 V ~ 60 Hz (0.03-0.01 A).
- Voltaje de salida: 3-12V **===**
- Corriente de salida: 0.35 A (350 mA).
- Potencia: 3 W máximo.
- Temperatura de operación: -20 a 50°C
- Tipo de conexión: Vía cable.
- Tipo de controlador (Driver): De corriente constante.
- Grado de Protección: IP20 (uso interior).
- Clase térmica: 120 ° C, Tensión de circuito abierto: 12 V **===**
- Factor de potencia >0.9

#### b) Conexiones

1. Antes de instalar el producto asegúrese que la energía eléctrica este apagada.
2. Conecte la salida del controlador (Driver) al luminario (lámpara LED), si requiere alargar el cable del luminario (lámpara LED) utilice un cable de las mismas características, respetando siempre la polaridad marcada en este. Conecte la entrada del controlador (Driver) a la alimentación eléctrica. Aísle las conexiones.
3. Verifique el funcionamiento del luminario.

**Observaciones:** No conecte más de la carga máxima soportada al controlador. Use siempre este controlador en lugares ventilados. Mantenga siempre la temperatura de operación del controlador por debajo de los 50°C, una temperatura mayor causará daño prematuro al controlador. Observe la polaridad adecuada al conectar éste a un equipo. No se use en exteriores o en lugares donde se moje o con humedad alta. Nunca utilizar para alimentar otros equipos que no sean de iluminación LED. Nunca fije el controlador directamente sobre superficies de madera o aislantes térmicos. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete. Para el cambio de lámpara, se debe desenergizar el controlador. No se emplean capacitores que contengan bifenilos policlorados (PCB) en la construcción del controlador. Controlador diseñado para uso exclusivo en interiores. No atenuar.

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor. Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDs ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México  
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: